

Link do produktu: <https://www.interlumen.pl/th-35-licznik-1-f-5-40a-1m-lcd-virone-3191-em-2-p-55105.html>



TH-35 licznik 1 f 5 / 40A 1m LCD Virone 3191 EM-2

Cena internetowa brutto	66,00 PLN
Cena internetowa netto	53,66 PLN
Cena detaliczna	72,00 PLN
Dostępność	Mała ilość
Czas wysyłki	24 godziny
Nasz symbol	X-286
Kod producenta	EM-2
Kod EAN	5908254813191
Producent	ORNO
» Trzonek	TH35

Opis produktu

Urządzenie do dokonywania wskazań w jednostkach metrycznych (kWh), służy do bezpośredniego pomiaru mocy czynnej w układzie jednofazowym.

Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej.

Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem diody LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez wyświetlacz LCD (5+2).

Zasilanie: 230V~, 50Hz, prąd bazowy: 5A, max. prąd: 40A, min. prąd: 0,25A, częstotliwość impulsów: 1000 imp/kWh, klasa dokładności B, obudowa o szerokości jednego modułu, montaż na szynie DIN TH-35 mm, wyjście impulsowe: zasilanie 12~27V, prąd ≤27mA, impuls = 90ms.

Pomiar energii jest wykonywany zgodnie z normami EN50470-1:2006, EN50470-3:2006 Dyrektywy MID 2014/32/EU.

Typ	jednofazowy
Porty	brak
Protokół komunikacyjny	brak
Napięcie zasilania	230V~, 50Hz
Prąd bazowy (Ib)	5A
Prąd maksymalny (Imax)	40A
Prąd minimalny (Imin)	0,25A
Częstotliwość impulsów	1000 imp/kWh
Klasa dokładności pomiaru	B
Zgodność z MID (2014/32/EU)	tak
Wyświetlacz	5+2
Wyjście impulsowe	tak
Wielotaryfowość	nie
Ilość modułów	1
Stopień ochrony	IP51
Wymiary	18 / 110 / 60

(szer./wys./gł. [mm])